



Miernik wielofunkcyjny UNI-T UT595

Nr katalogowy: MIE0165

Kod EAN: 5901436796770

Producent: UNI-T

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 229,00 PLN

Opis produktu

Miernik wielofunkcyjny UNI-T UT595 tylko teraz tak dobra cena

Miernik wielofunkcyjny UNI-T UT595 SUPER HIT !

UNI-T UT595 to cyfrowy wielofunkcyjny miernik do pomiarów w instalacjach elektrycznych przeznaczony dla elektryków. UT595 to kompleksowy tester bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Pozwala na pomiar izolacji, impedancji pętli zwarcia z wyzwaniem i bez wyzwania wyłączników RCD, impedancji linii, test prądu wyzwolenia i czasu zadziałania wyłączników RCD, wartość napięcia ac/dc, oraz wyświetla kierunek wirowania faz.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 8x bateria 1,5 V (LR6)
- Wyświetlacz: 125 x 37 mm
- Wymiary: 210 x 175 x 90 mm
- Waga: 1000 g

Zakresy pomiarowe:

- Rezystancja izolacji
- Dla napięcia probierczego:
- 250 V: 0,05 MOhm ~ 250 MOhm $\pm(5\%+5)$

- 500 V: 0,05 MOhm ~ 500 MOhm $\pm(5\%+5)$
- 1000 V: 0,05 MOhm ~ 1000 MOhm $\pm(5\%+5)$
- Prąd testujący: 0,9 ~ 1,1 mA
- Prąd zwarcia: < 1,8 mA
- Test wyłączników różnicowoprądowych RCD
- Natężenia prądów testujących (In): 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA
- Napięcie sieci: 220 V $\pm 10\%$; 45 ~ 65 Hz
- Zakresy czasu wyłączenia:
 - dla 1 In: 0 ~ 2000 ms $\pm(5\%+5)$
 - dla 1 In: 0 ~ 500 ms $\pm(5\%+5)$
 - dla 2 In: 0 ~ 200 ms $\pm(5\%+5)$
 - dla 5 In: 0 ~ 40 ms $\pm(5\%+5)$
- Pomiar natężenia prądu narastającego (rampa)
- Dokładność natężenia prądu wyłączenia: 10%
- Impedancja pętli zwarcia:
- Napięcie sieci (L-E): 220 V $\pm 10\%$; 45 ~ 65 Hz
- Natężenie prądu testującego/czas testu: 20 A/20 ms
- Zakresy pomiarowe:
 - 0,05 Ohm ~ 1,99 Ohm $\pm(5\%+5)$
 - 2 Ohm ~ 19,9 Ohm $\pm(5\%+5)$
 - 20 Ohm ~ 2000 Ohm $\pm(5\%+5)$
- Zakres pomiarowy prądu bezpieczeństwa: 0 ~ 26 kA

Pozostałe zakresy pomiarowe:

- Małe rezystancje: 0,01 Ohm ~ 200 Ohm $\pm(2\%+5)$
- Napięcie prądu zmiennego AC : 0 ~ 440 V $\pm(2\%+3)$
- Napięcie prądu stałego DC: 0 ~ 440 V $\pm(2\%+3)$
- Częstotliwość: 20 Hz - 100 Hz (tylko dla celów porównawczych)

Dodatkowe funkcje:

- Ręczna/automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Test kolejności faz
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Ostrzeżenie o wysokim napięciu
- Podświetlany ekran LCD
- Buzzer
- Wyświetlacz pomocniczy
- Maksymalny odczyt: 9999
- Funkcja zerowania

W zestawie:

- Baterie
- Przewody pomiarowe
- Specjalny przewód pomiarowy
- Końcówki pomiarowe
- Krokodylki pomiarowe
- Sonda pomiarowa
- Etui

